



FS-M1266向け

i-フィルタ for FREESPOT

設定方法/申込方法について

- 注意:**
- ・本サービスはユーザー登録(有料)が必要です
 - ・ユーザー登録後、お支払い確認ができ次第、本サービスが開始されます。
 - ・ユーザー登録を行うには、「管理者情報」「設置場所情報」を登録する必要があります。

1. 設定画面「管理設定」「i-フィルター」を表示します (右画面)

管理設定 > i-フィルター

i-フィルター

「i-フィルター」とは有害なインターネットページへのアクセスを制限する機能です。

i-フィルター [ユーザー登録を行う>>](#)

※. このボタンをクリックすると、インターネット上のユーザー登録ページを表示します。
 「i-フィルター」をはじめご利用の方は、このボタンをクリックし、ユーザー登録を行ってください。

「i-フィルター」情報

登録状態	契約期限切れ
有効期限	----/--/--
「i-フィルター」 サーバー状態	停止中

【登録される情報】

管理者情報

郵便番号	
住所	
会社名	
管理者名	
電話番号	
FAX	
E-mail	

設置場所情報

郵便番号	
住所	
店舗名	
担当者名	
電話番号	
FAX	
E-mail	
FreespotのMACアド レス	xx:xx:xx:xx:xx:xx

2. 「ユーザー登録を行う >>」をクリックします

登録情報を確認し、「利用サービス期間/
 利用料金」、「フィルター強度」を選択して
 [上記の内容で確認]をクリックします
 (右画面)

3. 「i-フィルター」申し込み内容の確認画面が 表示されます

内容に間違いがなければ
 [上記の内容で申し込む]をクリックします

お申込後、宅配便代引発送の担当から
 オーナー様(管理者)情報に登録された
 電話番号に、確認の電話が行われます

5 登録情報を確認し、「利用サービス期間/利用料金」、「フィルター強度」を選択して、[上記の内容で確認]をクリックします。

i-フィルター お申し込みフォーム

■ オーナー様(管理者)情報 (請求先)

郵便番号 460-8315
 住所 名古屋市中央区大須三丁目30番20号 赤門通ビル
 会社名 株式会社バッファロー
 管理者名 フリースポット太郎
 電話番号 XXX-XXX-XXXX
 FAX番号 XXX-XXX-XXXX
 メールアドレス xxxxxxxx@xxx.xxx.xxx

■ 設置場所情報

郵便番号 460-8315
 住所 名古屋市中央区大須三丁目30番20号 赤門通ビル
 店舗名 本社
 管理者名 バッファロー太郎
 電話番号 XXX-XXX-XXXX
 FAX番号 XXX-XXX-XXXX
 メールアドレス xxxxxxxx@xxx.xxx.xxx

■ アクセスポイント本体情報

MACアドレス XXXXXXXXXX

※ 上記の内容に間違いや変更がないかご確認いただき、問題がなければ以下の項目を設定してください。

※ 間違いや変更がある場合は、[設定画面](#)に戻り、修正を行ってください。

■ 新規 / 更新

新規 更新

■ 利用サービス期間/利用料金

利用期間

■ フィルター強度

フィルター強度選択

FS-M1266 i-フィルタの設定方法/申込方法について

4. 続いて、FS-M1266 で、設定画面「WAN/LAN」「LAN設定」を開きます(下画面)

i-フィルタを適用するVLANを選択し、「編集」ボタンを押してください

LAN側インターフェース設定

VLAN設定

No	状態	VLAN名	VLAN ID	IPアドレス	i-フィルタ	SPAMメール対策	ポップアップ	接続時間制限	利用者認証	Wi-Cert認証	
1	有効	Management	1	192.168.11.1/24	無効	無効	無効	無効	無効	無効	編集
2	無効	FREESPOT	2	192.168.12.1/24	無効	有効	無効	無効	有効	無効	編集
3	無効	CUSTOM_0	3	192.168.13.1/24	無効	有効	無効	無効	有効	無効	編集
4	無効	CUSTOM_1	4	192.168.14.1/24	無効	有効	無効	無効	有効	無効	編集
5	無効	CUSTOM_2	5	192.168.15.1/24	無効	有効	無効	無効	有効	無効	編集

インターフェース設定

インターフェース	VLANモード	VLAN	VLAN ID
LANポート	Hybrid	Management	1
SSID #1 [FREESPOT] 2.4GHz, 5GHz	Untagged	FREESPOT	2
SSID #2 [freESPOT]=SecurityPassword (AES) 2.4GHz, 5GHz	Untagged	FREESPOT	2

設定

FS-M1266 i-フィルタの設定方法/申込方法について

- VLANの編集画面から、i-フィルタの設定を行ってください(下画面)
 - 「使用する」のチェックボックスにチェックを入れる
 - フィルターレベル「公衆」「カフェ/ロビー」「ホテルルーム」を選択する

FREESPOT VLANの設定
 WAN/LAN > LAN設定 > No 2の [編集]

VLAN情報の編集

VLAN 有効 無効
 VLAN名 FREESPOT
 VLAN ID 2
 IP アドレス 192.168.12.1
 サブネットマスク 255.255.255.0
 DHCP サーバー 割り当て IP アドレス 192.168.12.2 から 128 台
 除外アドレス
 リース期間 1 時間

FREESPOT関連設定

i-フィルター 使用する
 フィルターレベル 公衆

SPAMメール対策 使用する
 メール送信数制限 20 件/分

ポップアップテクノロジー 使用する
 広告URL
 広告表示間隔 0 秒

接続時間制限 使用する
 接続回数 3 回/日
 接続許可時間 30 分/回

FREESPOT利用者認証 使用する
 利用者認証オプション
 ゲスト方式認証 使用する
 SNSアカウント認証 使用する
 認証前HTTPS通信制限 使用する

修正保存 編集を終了して前の画面へ戻る

カスタムVLANの設定
 WAN/LAN > LAN設定 > No 3~5の [編集]

VLAN情報の編集

VLAN 有効 無効
 VLAN名 CUSTOM_0
 VLAN ID 3
 IP アドレス 192.168.13.1
 サブネットマスク 255.255.255.0
 DHCP サーバー 割り当て IP アドレス 192.168.13.2 から 128 台
 除外アドレス
 リース期間 1 時間

公衆無線LAN関連設定

i-フィルター 使用する
 フィルターレベル 公衆

SPAMメール対策 使用する
 メール送信数制限 20 件/分

ポップアップテクノロジー 使用する
 広告URL
 広告表示間隔 0 秒

接続時間制限 使用する
 接続回数 3 回/日
 接続許可時間 30 分/回

公衆無線LAN利用者認証 使用する
 利用者認証オプション
 ゲスト方式認証 使用する
 SNSアカウント認証 使用する
 Wi-Cert Web-API認証 使用する
 認証画面のバナーの汎用表記 使用する
 認証前HTTPS通信制限 使用する

修正保存 編集を終了して前の画面へ戻る

以上で設定は完了です。ユーザー登録後、お支払い確認ができ次第、i-フィルタが動作します。